



**Freisprech-Autokit Bluetooth,
CK-B1, schwarz
BEDIENUNGSANLEITUNG
TLL622061**

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes.

INTO YOUR FUTURE

Vielen Dank, dass du dich für dieses TELLUR Bluetooth CK-B1 Auto Kit entschieden hast!

Es wurde speziell entwickelt, um dir ein sicheres Fahren zu ermöglichen und dir die Freiheit zu geben, während der Fahrt anzurufen und einen Anruf anzunehmen. Bitte lese die Anweisungen vor der Installation sorgfältig durch.

1. CK-B1-Laden

Stelle sicher, dass das CK-B1 Bluetooth Auto-Kit vollständig aufgeladen ist, bevor du es verwendest. Du musst es mit dem Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) aufladen. Wenn die LED grün blinkt, läuft der Ladevorgang. Wenn die grüne Anzeige erlischt, ist das Gerät vollständig geladen.

2. Einschalten der CK-B1

Schalte den Netzschalter nach rechts, um das Gerät ein-/auszuschalten.

3. Automatisches Ein-/Ausschalten

Das CK-B1 Auto-Kit verfügt über eine eingebaute Vibrationsstartfunktion. Nach der Kopplung mit deinem Smartphone schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn du es 5 Minuten lang nicht verwendest oder mehr als 10 Meter vom Gerät entfernt bist. Um das Gerät wieder einzuschalten, öffne/schließe die Autotür oder berühre das Auto-Kit.

Hinweis: Wenn du dein Gerät manuell von deinem Handy trennst, wird es bei der nächsten Verwendung nicht automatisch wieder verbunden.

4. Mehrere Sprachen

Dieser Lautsprecher spielt Sprachinformationen in den folgenden Sprachen ab: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und Chinesisch. Drücke lang die kleine linke runde Taste (MUTE-Taste), um umzuschalten und die gewünschte Betriebsprache auszuwählen.

5. CK-B1 mit dem ersten Telefon koppeln

Wenn Sie dieses Bluetooth Car Kit zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mit Ihrem Mobiltelefon koppeln.

a. Schalten Sie die Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung ein, und Sie hören die Sprachansage "Einschalten - Bereit zum Pairing".

b. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, um nach dem Pairing-Namen "Tellur CK-B1" zu suchen.

c. Wählen Sie den Pairing-Namen Tellur CK-B1 auf Ihrem Mobiltelefon aus und drücken Sie die Taste, um das Pairing durchzuführen (bei einigen Mobiltelefonen muss möglicherweise das Passwort "0000" eingegeben werden). Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie die Sprachansage "CONNECTED".

Hinweise: Wenn die Kopplung beim ersten Mal nicht erfolgreich war, schalten Sie bitte das Gerät aus/ein und wiederholen Sie die oben genannten Schritte zur Kopplung.

6. Kopple das CK-B1 mit deinem zweiten Mobiltelefon.

Dieses Gerät unterstützt die gleichzeitige Verbindung von 2 Mobiltelefonen.

Bitte befolge folgende Schritte:

- a. Trenne das erste Handy vom CK-B1.
- b. Ordne das CK-B1 dem zweiten Handy zu, indem du die Schritte in Schritt 5 befolgst.
- c. Kopple das erste Handy mit dem CK-B1, indem du auf den letzten Kopplungseintrag auf dem Telefon tippst.

7. Anruf annehmen/ablehnen

7.1 Während das Handy klingelt, nimm den Anruf an, indem du kurz auf die runde Taste in der Mitte drückst.

7.2 Weiseden Anruf ab, indem du die mittlere runde Taste für 1 ~ 2 Sekunden gedrückt hältst. (Kurz drücken, Doppelklick funktioniert nicht).

8. Anruf beenden

Drücke kurz die runde Taste in der Mitte, um ein Gespräch zu beenden. Drücke kurz die linke runde Taste, um das Mikrofon stumm zu schalten.

a. Wenn der Anruf auf das Handy umgeschaltet wird, schaltet die „MUTE“-Funktion den Ton des Mobiltelefons nicht ab.

b. Wenn der Anruf auf dem CK-B1 Auto-Kit stumm geschaltet ist (MUTE), kann der andere Anrufer dich nicht hören.

9. Umschalten eines Anrufes

Halte die mittlere runde Taste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gespräch zwischen dem Handy und dem CK-B1 während des Anrufs umzuschalten.

10. Wahlwiederholung der letzten Telefonnummer

Durch zweimaliges kurzes Drücken der mittleren runden Taste (Doppelklick), wenn das Bluetooth Auto-Kit funktioniert, könntest du die letzte Telefonnummer erneut wählen.

11. Lautstärkekontrolle

Halte die Lautstärketaste „+/-“ am Auto-Kit gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

12. Musikwiedergabe

Nach der Verbindung mit deinen Geräten Bluetooth aktiv, du kannst Musik über Bluetooth CK-B1 abspielen.

-Drücke die Taste „+/-“, um die Lautstärke einzustellen; kurz die Taste für den nächsten oder vorherigen Titel drücken;
-Drücke die runde Taste in der Mitte, um die Musik anzuhalten / abzuspielen.

13. Low-Power-Selbstschutz

Wenn die Batterie schwach ist, gibt das Bluetooth Auto-Kit eine Sprachmeldung „Low battery“ aus. Bitte lade das Gerät vollständig auf, bevor du es erneut verwendest.

Technische Spezifikationen

für Bluetooth: 5.0 + EDR

Reichweite: Bis zu 10 Meter

Mikrofon: Ja (unterstützt die Freisprechanruffunktion)

Technologien für Freisprechanrufe:

Reduzierung der Hintergrundgeräusche (CVC), Echounterdrückung

Multipoint-Technologie: Gleichzeitige Verbindung mit zwei Telefonen, mit der Möglichkeit, Anrufe von beiden anzunehmen

Frequenz: 2.4GHz

Unterstützte Profile: HSP,HFP,D-SP,A2DP,AVRCP

Akku: 3.7V 1000 mAh

Standby-Autonomie: 1000 Stunden

Gesprächautonomie: 16

Stunden Ladezeit: 3

Stunden Laden: Mikro USB

Lautsprecheleistung: 2 W

Lautstärkekontrolle: Ja

Automatisches Ein-/Ausschalten: Ja

Andere Funktionen: Unterstützung der Sprachassistentensteuerung Erhältliche

Farben: Schwarz

Das Paket enthält: Auto-Kit Bluetooth CK-B1
Ladekabel

Bedienungsanleitung Garantiezertifikat

Produktabmessungen: 10,9cmx6,7cmx2 cm

Produktgewicht: 100 g

Informationen zu Entsorgung und Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.