



**Modulateur FM Bluetooth FMT-B8  
TLL622071  
Manuel d'utilisation**

Pour d'autres langues, visitez [www.tellur.com](http://www.tellur.com)

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers, some with lit windows, set against a dark background.

**INTO YOUR FUTURE**

## **INTRODUCTION**

Merci d'avoir choisi le modulateur FM Bluetooth Tellur FMT-B8!

Le modulateur joue de la musique et des appels à partir de votre appareil Bluetooth via le système audio de la voiture. Grâce au microphone intégré, vous pouvez également utiliser l'émetteur pour des appels "mains libres". FMT-B8 joue des fichiers audio à partir de clés USB et de cartes microSD, a une fonction pour recharger les appareils mobiles et un bouton pour amplifier les basses. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Contenu de l'emballage:

- Modulateur FM Bluetooth FMT-B8
- Manuel d'utilisation

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Matériel: ABS

Bluetooth: 5.0

Tension d'alimentation: 12-24 V

Écran: Oui (affiche la fréquence et le volume)

Microphone: Oui (accepte la fonction d'appel mains libres)

Fréquence de transmission: FM 87,5 MHz - 108,0 MHz

Format de musique: MP3 \ WMA \ WAV \ FLAC

Lecture de musique: Bluetooth, microSD et USB

USB 1: chargement d'appareils externes (5 V / 2,4 A)

USB 2: lire de la musique à partir d'un lecteur flash USB (5V / 1A)

MicroSD et USB 2: max 32 GB

Autres fonctions: bouton spécial pour l'amplification des basses

Mémoriser à l'arrêt: mémorise la fréquence FM réglée et le morceau en cours

Couleurs disponibles: Noir

Dimensions du produit: 43,2 x 38,7 x 85,3 mm

Poids du produit: 33,8 g

## **CARACTÉRISTIQUES:**

1. Jouer des appels depuis votre téléphone mobile Bluetooth via le système audio de la voiture;
2. Bouton pour amplifier les basses;
3. Jouer de la musique à partir d'appareils Bluetooth via le système audio de la voiture;
4. Passage automatique du mode "lecture de musique" au mode "mains libres" pour appels entrants;
5. Microphone intégré;
6. Double sortie USB 5V / 3.4A pour recharger les appareils mobiles;
7. Lire des fichiers audio à partir de clés USB et de cartes microSD;
8. 206 canaux FM, entre 87,5 - 108 MHz
9. Affichage LED
10. Notifications vocales
11. Fonctions de protection contre les surintensités, les courts-circuits et la surchauffe.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ:**

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Une mauvaise utilisation du produit peut endommager le produit. Pour garantir le bon fonctionnement du produit, ne l'utilisez jamais dans les conditions suivantes:

1. Environnements très humides ou sous l'eau.
2. Environnements à températures élevées ou à proximité de sources de chaleur.
3. Sous les rayons directs et puissants du soleil.
4. Connexion par des câbles inappropriés.
5. Ne démontez pas le produit! Des interventions non autorisées sur le produit entraînent l'annulation de la garantie.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION





### Pression courte:

1. Répondez à un appel.
2. Mettez fin à l'appel.
3. Pause / lecture de musique.

Appuyez deux fois: recomposez le dernier numéro

### Appui long:

1. Appuyez et maintenez enfoncé jusqu'à ce que la fréquence clignote, puis tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter la fréquence et dans le sens antihoraire pour diminuer la fréquence.
2. Rejetez l'appel.
3. Commutation d'appel, en privé.



Volume+



Volume-

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et maintenez pour augmenter le volume.  
Tournez dans le sens antihoraire et maintenez pour réduire le volume.

## **UTILISATION DE LA FONCTION: MODULATEUR FM**

1. Connectez le modulateur FM au briquet du véhicule ou au port d'alimentation.
2. Réglez l'autoradio sur une fréquence FM inoccupée et réglez le modulateur FMT-B8 sur la même fréquence FM que l'autoradio.
3. Insérez la carte microSD dans la fente microSD ou une mémoire USB dans le port USB (gauche). Le modulateur lira automatiquement les fichiers stockés sur la carte microSD / mémoire USB.

## **UTILISATION DE LA FONCTION: BLUETOOTH**

1. Avant d'utiliser la fonction Bluetooth pour la première fois, connectez votre appareil mobile au modulateur FMT-B8. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les appareils disponibles. Sélectionnez "Tellur FMT-B8" dans la liste des appareils et entrez, si nécessaire, le mot de passe "0000".
2. En cas d'appel entrant, le modulateur passe automatiquement en mode "appel mains libres"

## APPELS BLUETOOTH

1. Appuyez sur  pour répondre à un appel.
2. Appuyez sur  pour mettre fin à un appel.
3. Double-cliquez sur  pour recomposer le dernier numéro.
4. Pendant un appel, appuyez longuement sur  pour passer en conversation privée.
5. Lorsque vous effectuez un appel, vous pouvez uniquement appeler le numéro de téléphone à partir de votre téléphone mobile. Après la numérotation, vous pouvez parler en mode "mains libres" à l'aide du modulateur FM.

## UTILISATION DE LA FONCTION DE CHARGEMENT USB:

Avec le modulateur FMT-B8 branché sur la prise de la voiture, rechargez les appareils mobiles à l'aide d'un câble USB (non inclus dans le package).

Remarque:

- la sortie maximale du port USB sur la droite (marquée avec ) est de 2,4 A
  - la sortie maximale du port USB gauche (marqué avec ) est de 1 A
- Pour lire des fichiers MP3 / WMA / WAV / FLAC, utilisez le port USB à gauche.

## **FONCTION "BASS BOOST":**

En mode "lecture de musique", appuyez sur la touche "b" pour amplifier les basses.

Appuyez à nouveau pour annuler la fonction d'amplification des basses.

## **INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.**



Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante .

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G. 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.